

## ADS-2800W / ADS-3600W

### Professionelle Netzwerk-Dokumentenscanner

50 Blatt  
ADF

Scangeschwindigkeit bis zu  
30 / 50 Seiten pro Minute



Automatisches  
beidseitiges Scannen

Netzwerk- und  
WLAN Schnittstellen

### Professionelle Ausstattungsmerkmale:

#### Hohe Qualität

- Beide Geräte haben eine Auflösung von bis zu 1.200 dpi.

#### Erweiterter Bildprozessor

- Die integrierte Bildfilter Technologie bietet ein hohes Level an Performance und reduziert die notwendige Zeit, um Dokumente vorzubereiten.

#### Scan-Favoriten

- Dieses intuitive Bedienkonzept erleichtert das digitalisieren von Dokumenten.

#### Eingebauter NFC-Kartenleser

- Der integrierte NFC-Kartenleser des ADS-3600W erlaubt Ihnen das Steuern von Benutzerrechten sowie das Ausführen von vorher definierten Scanjobs mittels NFC-Karten.

#### Kompatibilität

- Beide Geräte verfügen über einen TWAIN 2.2 Treiber, welcher umfangreiche Bildoptimierungsoptionen bietet. Zusätzlich stehen WIA, SANE, ICA sowie ISIS Treiber zur Verfügung.

#### Zuverlässigkeit

- Zwei Einzugsrollen sowie Schutzfunktionen für Papier reduzieren das Risiko von Beschädigungen an Dokumenten während des Einzugs.

#### Beständigkeit

- Die robusten Einzugsrollen sowie ein zuverlässiger Einzug unterstützen ein weites Spektrum an Dokumentenarten und -gewichten.



### Allgemein

<b>Technologie</b>	Dual CIS Dokumenteneinzugsscanner
<b>Prozessor</b>	Cortex A9 800 Mhz
<b>Schnittstellen</b>	LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Ad hoc Mode) USB 3.0 Super-Speed (ADS-3600W) USB 2.0 High-Speed (ADS-2800W)
<b>Arbeitsspeicher</b>	512 MB
<b>Bedienfeld</b>	9,3 cm Touchscreen

### Scannen

<b>Scangeschwindigkeit Standard (A4) 300dpi, Farbe, Mono, Grau</b>	Bis zu 30 Seiten / Min. (ADS-2800W) Bis zu 50 Seiten / Min. (ADS-3600W)
<b>Scangeschwindigkeit 2-Seitig (A4) 300dpi, Farbe, Mono, Grau</b>	Bis zu 60 Bilder / Min. (ADS-2800W) Bis zu 100 Bilder / Min. (ADS-3600W)
<b>Auflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch), Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert)
<b>Farbtiefe</b>	30-bit Intern & 24-bit Extern
<b>Graustufen</b>	256 (8 bit)

### Scan-Funktionen

<b>Standard-Funktionen<sup>1</sup></b>	Scan-to-USB / E-Mail / OCR / Datei
<b>Direkter Scan</b>	Direkter Scan auf einen USB-Stick
<b>Scan-to-Bild<sup>1</sup></b>	Scannt Dokumente direkt in ein Bildbearbeitungsprogramm
<b>Durchsuchbare PDF<sup>1</sup></b>	Scannt in durchsuchbare PDF Dateien
<b>Scan-to-SMB<sup>3</sup> (Netzwerk)</b>	Scannt Dokumente in ein bestimmtes Netzwerkverzeichnis
<b>Scan-to-FTP / SFTP</b>	Scannt Dokumente in ein FTP / SFTP Verzeichnis
<b>Scan-to-Sharepoint</b>	Scannt zu Microsoft®SharePoint®
<b>Scan-to-E-Mail-Server</b>	Direktes Versenden von Dokumenten über einen E-Mail Server
<b>Markieren und Scannen</b>	Nur rot markierte Bereiche auf einem Dokument werden gescannt
<b>Windows® Web Services</b>	Scannt direkt ohne installierten Scanner-Treiber (Windows 7 oder höher) Bis zu 48 Favoriten um vorher definierte Funktionen direkt auszuführen, 6 davon als "One-Touch" direkt auf dem Startbildschirm
<b>Scan-Favoriten</b>	Scannt direkt in Evernote™, Evernote™ Business, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, OneNote
<b>Scan-to-Cloud</b>	

### Software für Windows

<b>Brother Control Center 4</b>	Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother
<b>Nuance® PaperPort 14 SE</b>	OCR & Dokumenten-Verarbeitung
<b>ABBYY® FineReader Sprint V 12 (ADS-2800W)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten
<b>ABBYY® FineReader Professional 11 (ADS-3600W)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten
<b>ABBYY® PDF Transformer +</b>	Programm zum Lesen, Bearbeiten und Sichern von PDF Dokumenten
<b>Remote Set-up</b>	Konfigurationstool
<b>BrAdmin Professional<sup>3 &amp; 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten
<b>BrAdmin light<sup>3 &amp; 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten

### Software für Mac

<b>Brother Control Center 2</b>	Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother
<b>ABBYY® FineReader Sprint V 12 (ADS-2800W)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate
<b>ABBYY® FineReader Professional (ADS-3600W)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate
<b>Remote Set-up</b>	Konfigurationstool

### Netzwerk Management Tools

<b>Embedded Web Service</b>	Browserbasierte Management-Software zum Konfigurieren des Scanners
<b>BrAdmin Professional<sup>3 &amp; 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Konfigurieren von Netzwerkgeräten
<b>BrAdmin light<sup>3 &amp; 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten

### Treiber Kompatibilität

<b>Windows®</b>	TWAIN 2.2, ISIS & WIA (Windows XP®, Windows Vista, Windows 7®, Windows® 8, Windows® 10 oder neuer) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit) Windows® Server 2003 (32 bit)
<b>Macintosh<sup>4</sup></b>	TWAIN & ICA (Mac OS X 10.8.x & 10.9.x, 10.10.x oder neuer)
<b>Linux<sup>4</sup></b>	SANE

### Zertifikate (Software)

<b>WHQL</b>	Zertifiziert von Microsoft Windows Hardware Quality Labs
<b>ISIS</b>	Scan-Schnittstelle für unterschiedliche Software
<b>KOFAX</b>	Kompatibel, Umfangreiches Dokumenten Capture Programm (Zertifizierung in Vorbereitung)

<sup>1</sup>Erfordert beiliegendes Software-Paket

<sup>2</sup>Nur Windows® & Mac®

<sup>3</sup>Nur Windows®

<sup>4</sup>Über kostenlosen Download <http://support.brother.com>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

### Zubehör

<b>Lieferumfang</b>	ADS-2800W / ADS-3600W Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel (ADS-3600W: USB 3.0 Kabel) Treibersoftware für Windows® (DVD), Installationsanleitung, Produkt-Sicherheitshinweise A3 Trägerbogen
---------------------	--

### Anderes Zubehör

**Papierzuführungs-Kit** Lebensdauer: 200.000 Seiten (A4)

**A3 Trägerbogen** Lebensdauer: 500 Einzüge

### Abmessungen & Gewicht

**Mit Karton** 382 x 254 x 330 mm (B x T x H) / 6,2 Kg

**Ohne Karton** 306 x 258 x 250 mm (B x T x H) / 4,55 Kg

### Auslastung

**Tagesmaximum** Bis zu 2.500 Blatt (ADS-2800W)  
Bis zu 5.000 Blatt (ADS-3600W)

**Monatsmaximum** Bis zu 50.000 Blatt (ADS-2800W)  
Bis zu 100.000 Blatt (ADS-3600W)

### Papier-Management & Medien Spezifikationen

**Papierzufuhr / -ablage** Bis zu 50 Blatt (80 g/qm)

**Medien-Formate (einzeln)** Breite: 51 - 215,9 mm, Länge: 51 - 863 mm

**Medien-Formate (multi)** Breite: 51 – 215,3 mm, Länge: 51 – 355,6 mm

**Mediengrammatur** 40 g/m<sup>2</sup> – 413 g/m<sup>2</sup>

**Plastikkarten-Grammatur** 0,4 mm – 0,76 mm, geprägt bis zu 1,4 mm

**Multieinzugserkennung** Ja, über Ultraschallsensor

**Dokumentenstau-Erkennung** Ja, über Sensor (ADS-3600W)

**Automatische Entzerrung** Bis zu 5 Grad

**Automatischer Zuschnitt** Ja

**Leerseiten-Erkennung** Ja

### Ökologie

**Stromversorgung** AC 100 – 240V AC 50/60Hz DC: 24V, 1,9 A

**Energieverbrauch (Betrieb)** 27 W (ADS-2800W)  
30 W (ADS-3600W)

**Energieverbrauch (Bereitschaft)** 3,7 W (ADS-2800W)  
4,9 W (ADS-3600W)

**Energieverbrauch (Schlafmodus)** 1,9 W (ADS-2800W)  
2,9 W (ADS-3600W)

**Energieverbrauch (Ausgeschaltet)** 0,12 W

**Energiesparmodus** Ja

**Schalldruckpegel** 50 dB oder weniger

**Schlafmodus** 0 – 50 Minuten

**Energy Star** Ja

**GS Logo** Ja